

Преобразователи для контроля сварных соединений

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астана (7172)727-132	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Астрахань (8512)99-46-04	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Барнаул (3852)73-04-60	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Белгород (4722)40-23-64	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Брянск (4832)59-03-52	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Владивосток (423)249-28-31	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Волгоград (844)278-03-48	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Вологда (8172)26-41-59	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Воронеж (473)204-51-73	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Екатеринбург (343)384-55-89	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Иваново (4932)77-34-06	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Ижевск (3412)26-03-58	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Казань (843)206-01-48	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калининград (4012)72-03-81	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Калуга (4842)92-23-67	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Кемерово (3842)65-04-62	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
Киров (8332)68-02-04	Самара (846)206-03-16	
Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40	
Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69		



Преимущества

- Специальная конструкция, оптимизированная для контроля сварных соединений
- Непревзойденное отношение сигнал-шум
- Широкий диапазон измеряемых толщин
- Новая конструкция призмы, позволяющая улучшить акустический контакт с поверхностью объекта
- Акустически совместим с Rexolite

Применение

Преобразователи А31 и А32

- Ручной или автоматизированный контроль сварных швов (толщиной от 3 до 60 мм) наклонным лучом.
- Оригинальная конструкция призмы, для поперечных и продольных волн.

Технические характеристики и размеры ПЭП

Модель	Номер изделия	Частота (МГц)	Кол-во элементов	Шаг (мм)	Актив. апертура (мм)	Высота (мм)	Габаритные размеры мм (дюймы)		
							Д	Ш	В
5L32-A31	Q3300178	5,0	32	0,60	19,2	10,0	30 (1.18)	28 (1.10)	25 (0.98)
7.5L32-A31	Q3300339	7,5	32	0,60	19,2	10	30 (1.18)	28 (1.10)	25 (0.98)
10L32-A31	Q3300340	10,0	32	0,30	9,9	10,0	30 (1.18)	28 (1.10)	25 (0.98)
2.25L32-A32	Q3300341	2,25	32	1,0	32,0	10,0	40 (1.57)	28 (1.10)	26 (1.02)
5L32-A32	Q3300180	5,0	32	1,0	32,0	10,0	40 (1.57)	28 (1.10)	26 (1.02)
5L64-A32	Q3300179	5,0	64	0,50	32,0	10,0	40 (1.57)	28 (1.10)	26 (1.02)
Данные преобразователи идут с разъемом OmniScan® и кабелем 2,5 м; по требованию заказчика могут быть оборудованы другими разъемами и кабелем различной длины.									