

Раздельно-совмещенные ФР-ПЭП для контроля сварных швов

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Преимущества

- Способность излучения и приема продольных волн в гранулированных материалах
- Улучшенное проникновение в нержавеющих сталях, включая аустенитные и коррозионно-стойкие сплавы, а также сварные соединения разнородных металлов
- Превосходное отношение сигнал-шум

Типичные сферы применения

Преобразователи A17, A25 и A27

Контроль сварных швов из нержавеющей стали

- Коррозионно-стойкие сплавы (КСС)
- Нержавеющая сталь
- Аустенитные сплавы
- Армированные трубы
- Сварные соединения разнородных металлов

Технические характеристики и размеры ПЭП

Модель	Номер изделия	Частота (МГц)	Число элементов	Шаг (мм)	Активная апертура (мм)	Подъем (мм)	Габаритные размеры (мм)		
							Д	Ш	В
1.5DM7X4-A17	U8331430	1,5	Двойн. 28	2,71	19×12	3,0	34 (1.34)	16 (0.63)	25 (0.98)
2.25DM7X4-A17	U8331715	2,25	Двойн. 28	2,71	19×12	3,0	34 (1.34)	16 (0.63)	25 (0.98)
4DM16X2-A27	Q3300060	4,0	Двойн. 16	1,0	16×6	3,0	29 (1.14)	10 (0.39)	20 (0.79)
5DL16-12X5-A25-P-2.5-OM	Q3301132	5,0	Двойн. 16	0,75	12×5	5,0	24 (0.94)	24 (0.94)	18 (0.71)
Данные преобразователи идут с разъемом OmniScan® и кабелем 2,5 м; по требованию могут быть оборудованы другими разъемами и кабелем различной длины.									